



Ten20[®] juhtivuspasta

[ET]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

Koostis: Polyoxyethylene 20 Cetyl Ether, Water, Glycerin, Calcium Carbonate, 1,2-Propanediol, Potassium Chloride, Montmorillonite, Sodium Chloride, Polyoxyethylene 20 Sorbitol, Methylparaben, Propylparaben.

Kasutusnäidustused: kasutamiseks neuromonitooringu protseduurides, mis on seotud neurodiagnostika mittegeelektroodidega, nt: EEG-läbivaatused, esilekutsutud potentsiaaliga protseduurid, PSG ja MSLT.

Kasutamine: Ten20 juhtivuspasta on tavaliselt piisav vahend elektroodide kinnitamiseks nahale ning neurodiagnostika läbivaatuseks vajaliku juhtivuse tagamiseks. Kandke vajalik kogus pastat aluspinnale, näiteks kirurgiateibi ribale. Valmistage nahk ettevaatlikult ette abrasiivse tootega, näiteks Nuprep[®]-iga. Keskel oleva avaga kellukesekujulise kuppelektroodi kasutamisel, viige pasta elektroodikupu sisse, kuni kupp on kergelt ületäidetud. Asetage elektroodid ettevalmistatud elektroodikohale ja vajutage keskmise survega. Elektroodi kinnitamiseks kasutage kas teipi või marlitükki.



Vältige silma sattumist. Kui toodet satub silma, loputage sooja veega 10 kuni 15 minutit. Vältige silmade hõõrumist. • Kasutada ainult välispidiselt ja tervel nahal. Mitte kasutada lahtistel haavadel ega nende lähedal ega kahjustunud nahal. • Olge eriti ettevaatlik patsientidega, kellel on esinenud nahaallergiaid või ülitundlikkust kosmeetikale ja losjoonidele. Lööbe, punetuse, sügeluse, turse või muude häirete tekkimisel nahal peske geel kohe maha. • Patsientide taluvus välispidiste toodete suhtes on väga erinev. Mõni patsient ei talu liime, abrasiivseid ja juhtivaid aineid ning sooli hästi. Reageerige kõigile kaebustele, mis võivad anda märku tootetalumatusest. • Paluge patsiendil teada anda püsivast punetusest, kipitusest või tursest elektroodi paigaldamise kohas. Ravimata jätmisel võivad nahapinnal tekkivad infektsioonid jätta püsivaid arme. • Pikaajaliste elektroodide kasutamisel tuleb elektroodi paigaldamise kohtades kontrollida iga päev ärrituse ja punetuse teket, eemaldades elektroodi ja hinnates elektroodi all oleva naha seisukorda. • Mitte kasutada voolu juhtivate elektroodidega.

Teavitage tootjat kõigest seadmega seotud rasketest instidentidest ning EL-i piires selle liikmesriigi pädevat asutust, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Ohutus ja käitlemine: Ten20 ei juhuslikul allaneelamisel mürgine. Ten20 tootmisel ei kasutata looduslikku kummilateksit. Kui mahuteid ei kasutata, hoidke need tihedalt suletuna ja hoidke toatemperatuuril; vältige pikaajalist madalat temperatuuri ja külmumist. Ten20 võib kõrvaldada ilma erikäitluseta.



Meditsiiniseade



Importija



Levitaja



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

